

868 MHZ-ES, RÁDIÓS ÁTJELZŐK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Tulajdonságok	RF-973 kétirányú adó-vevő pár	RF-970 adó	RF-971 vevő	RF-873T adó RF-873R vevő
Tápfeszültség	12-15V DC 24V rendelésre	12-15V DC	12-15V DC	12-15V DC
Adócsatornák száma	4 db	4	-	3
Adó teljesítmény	500mW	500 mW	-	10 mW
Vevő csatorna	4 db + 1 hibacsatorna	-	4	3 vagy 2 + 1 hibacsatorna
Vevő érzékenysége	0,5 µV	-	0,5µV	1µV
Hatótávolság nyílt terepen	4-5 km	4-5 km	4-5 km	max. 400 m
Életjel adás	van	van	-	van
Hiba jelzés	LED + relé	-	LED + relé	LED (+ relé)
Teszt adás	lehetséges	lehetséges	-	lehetséges
Adó vezérlése	tetszés szerint (bontás v. zárás)	tetszés szerint (bontás v. zárás)	-	tetszés szerint (bontás v. zárás)
Vevő kimenet	független relékimenet	-	független relékimenet	független relékimenet
Kimeneti állapot	bont vagy zár	-	bont vagy zár	bont vagy zár
Kimenet terhelhetősége	24 V DC 1 A	-	24 V DC 1 A	24 V DC 1 A
Hiba esetén a kimenetek állapota	Állítható (utolsó vagy alapállapot)	-	Állítható (utolsó vagy alap állapot)	Utolsó állapot
Tamper	nincs	nincs	nincs	opció
Bővítés	többféle lehetőség	4 csatornánként	4 csatornánként	nem
Működési frekvencia	868 MHz-es ISM sáv	868 MHz-es ISM sáv	868 MHz-es ISM sáv	868 MHz-es ISM sáv
Antenna	SMA csatlakozó	SMA csatlakozó	SMA csatlakozó	SMA csatlakozó
Kivitel	115 x 90 x 40 mm műanyag doboz	115 x 90 x 40 mm műanyag doboz	115 x 90 x 40 mm műanyag doboz	40 x 80 x 21 mm műanyag doboz
Rögzítés	falra csavarozható vagy „C” sínes	falra csavarozható vagy „C” sínes	falra csavarozható vagy „C” sínes	falra csavarozható